

WORLDE EASYKEY.25 MIDI 键盘使用说明书



目录

简介.....	3
产品特性.....	3
各组成部分及其功能详解.....	4
设置.....	5
具体设置.....	5
全局模式.....	6
编辑模式下的键盘操作.....	6
技术规格.....	8

■简介

感谢您使用 WORLDE EASYKEY.25 USB MIDI 控制器。为了能完全了解这个新产品，请您仔细阅读这本说明书。

为了使用这个产品的功能，您将需要在您所使用的设备上对此产品进行设置。请根据此说明书中描述的关于具体设置的内容来进行设置。

■产品特性

- 25 个带力度感应的可分配的按键。
- 音高向上和音高向下按钮。
- 移调功能。
- 3 种力度曲线及一种持续（固定）力度。
- USB 接口，适用于 USB2.0(全速)。
- USB 供电。
- 兼容 Win8/7/XP/Vista 及 Mac OSX。
- 无需驱动，支持热插拔。
- 提供软件编辑器。

■各组成部分及其功能详解



1. 键盘

25 个带力度感应的按键能传输音符信号。在编辑模式下，各按键能传输控制器信号。

2. [控制器模式]按钮

此按钮能在控制器模式开与关之间切换。

3. [音高向上/音高向下]按钮

这两个按钮是用于控制音高向上和音高向下。

4. [八度向下]/[八度向上]按钮

这些按钮能以一个八度为一音阶来选择键盘的音高。每按一下[OCTAVE DOWN]按钮音高将低一个八度。

每按一下[OCTAVE UP]按钮音高将高一个八度。

5. 八度 LED 灯

这些 LED 灯用于指示键盘的八度转换状态。

6. USB 连接

通过这个接口用 USB 线把这个键盘设备连接至您的电脑。

7. 固定控制旋钮



此旋钮用于调节音色改变，为不可编辑旋钮。

■设置

●操作要求

苹果 Macintosh 电脑：带 Intel 或者是带 USB 接口并能满足运行 Mac OS X 的 Power PC 处理器。

操作系统： Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.7 或者是更新的版本。

Windows 系统所需电脑：需要有 USB 接口，能满足 Microsoft Windows8/7/ XP/Vista 运行需要（Intel 公司推荐使用的 USB 芯片）。

操作系统： Microsoft Windows XP SP2 或者更新的版本，或 Microsoft Windows Vista SP1

连接及供电：通过 USB 线把 WORLDE EASYKEY.25 和您的电脑连接。

■具体设置

以下的设置不能在 EASYKEY.25 这个设备上编辑，因此您需要使用由 WORLDE 提供的软件编辑器。

您可以从 WORLDE 的网站 www.worldde.com.cn 下载此软件编辑器。

●全局模式

全局 MIDI 通道

全局 MIDI 通道[1....16]

这里指定了在您按下按钮后 EASYKEY.25 在传输音符信息、弯音信息及 MIDI 信息时所需使用的 MIDI 通道。

这需要被设置成能和您当前控制的 MIDI 设备的 MIDI 通道相匹配。

键盘

键盘用于传输音符信息，且键盘带力度感应。您可以设定移调及力度感应曲线。MIDI 信息通过全局 MIDI 通道传输。

移调[-12....+12]

使用移调按钮以每次半个音的幅度来转变键盘的音高。范围从-12 至+12。

力度曲线[力度曲线 1...3/固定力度]

力度曲线决定使用键盘时力度将怎样影响输出的程度。您可以选择 3 种力度中的其中一种，或选择一个固定的力度。

●编辑模式下的键盘操作

25 个带力度感应的按键将用作独立的按钮来传输控制器信息。您可以指明控制器信息在哪个通道上传输及

是否激活每个按键、按钮的类型、控制器号及值 On /Off。

控制器 MIDI 通道[1....16]

这里指明了控制器信息传输的 MIDI 通道。通过设置此按钮来和您正在控制的设备的 MIDI 通道相匹配。

键盘激活/关闭

激活或者是关闭按键。如果某个按键被关闭，操作此按键将无法传输 MIDI 信息。

键盘状态[瞬时/切换]

选择两种模式中的其中之一：

瞬时模式：按住按键将发送带 On 值的控制器信息，松开按键将发送带 Off 值的控制器信息。

切换模式：按住按键时使用切换模式则控制器信息将在 On 值和 Off 值之间转换。

控制器号[0...127]

指明了将被传输的控制器信息的控制器号。

On 值[0...127]

指明了控制器信息的 On 值。

Off 值[0...127]

指明了控制器信息的 Off 值。

■技术规格

连接：USB 连接 (mini B 型)

电源供应：USB 总线供电模式

电流：100mA 或者更低

尺寸：340x100x32mm

重量：432g

所含备件：USB 线，CD 说明书

* 参数及外观如有变更，恕不另行知。

工厂联系方式

杭州发时达电子有限公司

地址：浙江杭州市余杭区闲林工业园闲兴路 18 号

电话：0571 88732265 传真：0571 88730748

Email:sales@worlde.com.cn 网址：www.worlde.com.cn