

# WORLDE MIDI键盘控制器号设置教程

**MIDI键盘型号**      **面板控制**      **初始控制器号**

Panda Mini

File Edit Communication Help

SCENE1 SCENE2 SCENE3 SCENE4 Display Select CC/Note Number

CC# 14 CC# 15 CC# 16 CC# 17

CC# 3 CC# 4 CC# 5 CC# 6

Global Global Global Global

Pad 1 Note C3 Pad 2 Note A2 Pad 3 Note C#3 Pad 4 Note D#3

Pad 5 Note C2 Pad 6 Note D2 Pad 7 Note F#2 Pad 8 Note A#2

Panda MINI

CC# 14 CC# 16 CC# 18 CC# 19 CC# 21 CC# 23 CC# 25 CC# 26 CC# 28 CC# 30 CC# 31 CC# 33 CC# 35 CC# 37 CC# 38

CONTROL

Key-6 Key-7 Key-8 Key-9 Key-10 Key-11 Key-12

Assign Type Enable

CC/Note Number 28

ON Value 127

OFF Value 0

Key Behavior Momentary



## **WORLDE MIDI键盘控制器号设置说明**

1) WORLDE MIDI键盘支持所有通用MIDI格式的应用软件，如您在初次使用WORLDE MIDI键盘时遇到因控制器号不匹配而无法成功连接应用软件的问题，请参考本说明对应用软件的控制器号进行设置。如：WORLDE KS49A的SLIDER推杆的初始控制器号为147，若您欲将此SLIDER推杆和应用软件上的某个SLIDER推杆成功匹配，您需要先将应用软件上这个SLIDER推杆的控制号设置为147。

2) 由于MIDI协议规定的控制器号范围为0到127，如需使初始控制器号超过127的面板控制与应用软件成功匹配，您需要先将此面板控制的控制号更改为0到127之间的控制号，然后使用和上述1同样的方式使此面板控制成功匹配应用软件。如：WORLDE KS49A的SLIDER推杆的初始控制器号为147，您需要先将此SLIDER推杆的控制号更改为0到127之间的控制号，然后再将应用软件上相对应的SLIDER推杆的控制号更改为与此相同的控制号即可。